

Zählerplatz für das Kommunikationsgerät ist wie folgt zu bestücken:

A: 230V-Verdrahtung

Bei der 230V-Verdrahtung ab TRE-Sicherung ist zusätzlich ein PE-Leiter vorzusehen.

B*: Kommunikationsanschluss

Die Telefonsteckdose RJ45 ist hinter der Zählerplatte, welche für das Kommunikationsgerät vorgesehen ist, zu montieren, die Zuleitung bis zum Überführungspunkt (UP) der Swisscom zu führen und am UPK anzuschliessen. Angaben zum UPK werden durch ewz geliefert.

Die Tel.-Installation ist nicht nötig, falls ewz.zürinet vorhanden und bestellbar ist.

C*: LAN

RJ45-Steckdose und Netzwerkleitung min. Kat. 5e . Die RJ45-Steckdose ist hinter der Zählerplatte zu montieren.

Signalkabel (für RS485 Bus) von Zähler zu Zähler

Art: 150 cm gelbes Flachkabel sechs Adern (Litze 0.14mm²) mit RJ12(6P6C, 1:1) an den Enden. Konfektionierte Kabel à 1.5 m und 3 m können bei den VES-Elektrogrosshändlern bezogen werden



Pro Bus-Linie können max. 30 Zähler eingeschlaucht werden.

